




TYPE SA3M12



Recommended patterns 推奨パターン



Features

- High reliability conforms to automotive applications.
- Encapsulated core and winding for anti-shock proof.
- High Q and high sensivity due to optimaized magnetic material and electrode structure.
- Wide inductance range for design flexibility
- Applicable to reflow soldering
- RoHS compliant

特 長

- 車載基準に適合する高信頼性
- 磁性体と巻線部を樹脂封止した耐衝撃構造
- 磁性材と電極構造の最適化による高Q・高感度性能
- 設計自由度が広く、広インダクタンス範囲可能
- リフロはんだ付けが可能
- RoHS 指令対応

Applications

- Suitable as a Transponder Antenna Coil for TPMS and Keyless Entry System. (Vehicle application)
- Wide operating temperature range (− 40°C~+125°C)

用 途

- TPMSとリモートキーレスエントリの一体システムのトランスポンダ用アンテナコイルに最適（自動車使用等）
- 使用温度範囲：−40 ~ +125°C

SELECTION GUIDE FOR STANDARD TRANSFORMERS

TYPE SA3M12

東光品番 TOKO Part Number	インダクタンス Inductance L (mH)	測定周波数 Test Frequency (kHz)	許容差 Tolerance (%)	Q Unloaded Q Min.
1144AA-102J	1.0	125	±5	35
1144AA-122J	1.2	125	±5	35
1144AA-152J	1.5	125	±5	35
1144AA-182J	1.8	125	±5	35
1144AA-222J	2.2	125	±5	35
1144AA-272J	2.7	125	±5	35
1144AA-332J	3.3	125	±5	35
1144AA-392J	3.9	125	±5	35
1144AA-472J	4.7	125	±5	35
1144AA-562J	5.6	125	±5	35
1144AA-682J	6.8	125	±5	35
1144AA-752J	7.5	125	±5	35
1144AA-822J	8.2	125	±5	35

If you are looking for inductance other than the above, please contact us.
上記以外のインダクタンスの御対応もお受けしております。